

# Camelion®

## БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Модель BC-1046

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

##### Меры предосторожности

- Не заряжайте не предназначенные для заряда батарейки (солевые, щелочные, литиевые)
- Зарядное устройство предназначено для использования только внутри помещений
- Не подвергайте воздействию огня и воды
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем
- Не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать этот продукт самостоятельно
- Не используйте устройство в случае появления странных запахов, перегрева, изменения цвета или при любой другой необычной ситуации
- Чистите это изделие только сухой тканью. Избегайте применения абразивных или химических веществ
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами, не имеющими достаточной технической подготовки

##### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Перевозите и храните устройство в сухом месте, избегая воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур и низкого давления.  
Срок хранения не ограничен. Срок службы 5 лет.  
По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

##### Комплектность

Зарядное устройство  
Кабель USB  
Руководство пользователя  
Гарантийный талон


##### Технические характеристики

Входное напряжение: 5V ± 2A, 10W  
Ток заряда: 1.4V ± 1.0A (Боковые слоты 1 и 4)  
1.4V ± 0.5A (Серединные слоты 3 и 4)  
Размеры: 100 x 68 x 27 mm  
Вес: 78 ± 10 g

##### Время заряда (примерно)

Тип	Емкость	Время заряда (примерно)	
		Слоты 1 и 4	Слоты 2 и 3
AA Ni-MH	2500 mAh	3 ч	6 ч
AA Ni-MH	2000 mAh	2.5 ч	5 ч
AA Ni-MH	1500 mAh	2 ч	3.5 ч
AAA Ni-MH	1100 mAh	80 мин	2.5 ч
AAA Ni-MH	800 mAh	60 мин	2 ч
AAA NiCd	300 mAh	—	40 мин

##### Использование



1. Вставьте от 1 до 4 аккумуляторов в аккумуляторные отсеки в любой последовательности, соблюдая полярность +/-
2. Присоедините USB кабель к зарядному устройству и подключите к основному источнику питания. На экране загорятся и начнут мигать соответствующие значки аккумуляторов, показывая их состояние во время зарядки.
3. Когда зарядка будет завершена, значок аккумулятора перестанет мигать и станет неподвижным, отображая полный заряд.
4. Отключите зарядное устройство и извлеките аккумуляторы.

Пожалуйста, руководствуйтесь информацией на ЖК-дисплее и таблицей «Время заряда» для правильного определения состояния зарядки.

**Внимание:** аккумуляторы нагреваются во время зарядки. По окончании полной зарядки они постепенно остынут.

##### ЖК Дисплей

Индикатор					
Значение	0-25% ЗАРЯДА	25-50% ЗАРЯДА	50-75% ЗАРЯДА	75-99% ЗАРЯДА	ПОЛНЫЙ ЗАРЯД

##### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи.  
Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью продавца либо кассового/электронного чека.  
Срок службы 5 лет.

##### Производитель

CAMELION BATTERY CO., LTD.  
UNIT 705-708, CYBER TIMES TOWER A, TIANAN CYBER PARK,  
SHENZHEN, CHINA, 518041

**Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:**  
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18



##### Гарантийный талон

Наименование изделия

Модель

Дата продажи

Подпись продавца

Подпись покупателя

Штамп магазина

Изделие и комплектность проверены, замечаний нет, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя