


ВНИМАНИЕ: для снижения опасности поражения электрическим током, не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Не вставляйте никакие металлические предметы через вентиляционные решетки.

ОСТОРОЖНО: Объяснение графических символов



Символ молнии внутри равностороннего треугольника, предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса продуктов, которые могут иметь достаточную величину, чтобы составить риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту), в литературе, сопровождающей изделие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасность

Если какой-либо жидкий или твердый предмет попал в корпус, отключите устройство от сети и пусть его проверит квалифицированный персонал перед дальнейшей эксплуатацией. Отключите устройство от питания, если оно не будет использовано в течение нескольких дней или более. Чтобы отключить шнур, потяните его за вилку.

Никогда не тяните за шнур.

Установка

Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха для предотвращения внутреннего перегрева. Не размещайте устройство на поверхности (ковров, одеял и т.д.) или вблизи материалов (шторы, драпировки), которые могут заблокировать вентиляционные отверстия. Не устанавливайте устройство в очень горячем или влажном месте или в

местах, подверженных большому скоплению пыли или механической вибрации. Аппарат не имеет водонепроницаемой защиты (не IP66). Воздействие дождя или воды может привести к повреждению устройства (не IP66).

Чистка

Чистите устройство мягкой тканью. Не используйте сильные средства, такие как растворитель или бензин, поскольку они могут повредить поверхность прибора. Сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы для безопасной транспортировки данного устройства в будущем.

Модели	HAB-10360	HAD-2036P	HAB-2036P
Сенсор	140A	SC2235	
Разрешение	1.0 Mp	2.0 Mp	
Минимальная освещенность	0.05 lux / F1.2 (0 lux при вкл. ИК) 24 шт F5 ИК LED		
S/N Ratio	> 49db		
Электронный затвор	1/50-1/100 000 сек. переключение ON/OFF		
Линзы	Фикс 3.6мм		
AGC	Авто		
Баланс белого	Авто		
BLC	Авто		
Дальность подсветки	20 м		
Видео выход	AHD		
Питание	DC 12V ± 10% / 250 mA		
Рабочая температура	-30°C - + 50°C		
Степень защиты	Нет	IP66	

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Закрепите кронштейн на стене или на потолке (на специально выделенной площадке).
2. Настройте направление, угол обзора камеры, направляя ее на цель.
3. Подключите кабель видео сигнала.
4. Подключите питание DC 12V (проверьте правильную полярность перед подключением питания)

Проблема	Решение
Нет изображения на экране	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором • Проверьте подключение кабеля питания
Нечеткое (смазанное) изображение	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте линзы, возможно на них образовалась грязь • Проверьте настройки регистратора/монитора
Изображение на экране темное	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте яркость и контраст на мониторе
Камера работает, но греется	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильный ли адаптер питания подключен
Изображение мерцает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором • Проверьте настройки регистратора/монитора


Транспортировка и хранение

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Безопасная утилизация

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Информация о сертификации

	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ EAЭС № RU Д-СН-ЭМ01.В.03619/19 Орган по сертификации: ООО «ЦПС «ЭКСПЕРТ» РФ, 125438, г. Москва, пер. 2-й Лихачевский, д. 1, стр. 11. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Срок действия: с 22.03.2019 по 21.03.2024			
	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
2019	2020	2021	2022	2023

Производитель: Гинзу Компьютер Продукт, Китай, г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгъен, Индустриальная зона АЗ.
 Гарантия: 1 год. Срок службы: 3 года.

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
 125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3

Дата производства:
 смотри расшифровку серийного номера устройства на www.ginzzu.com/date

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HAВ-1036O
HAВ-2036P
HAD-2036P

