

# Руководство по эксплуатации

---

Умная лампа  
SB-1, SB-2, SB-3, SB-4

FinePower

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Умная лампа предназначена для удаленного управления освещением в помещении.

## Меры предосторожности


- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Комплектация

- Умная лампа.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства

1. Рассеиватель.
2. Радиатор.
3. Цоколь.



## Технические характеристики

Модель	SB-1	SB-2	SB-3	SB-4
Торговая марка	FinePower			
Параметры питания	185–265 В ~ 50 Гц.			
Мощность	6 Вт	9 Вт	5 Вт	6 Вт
Цоколь	E27		E14	E27
Цвет свечения	RGB			WW-CW
Радиочастотные характеристики Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарт связи: IEEE 802.11.</li><li>• Диапазон частот: 2412–2472 МГц.</li><li>• Мощность передатчика: &lt; 16 дБм.</li></ul>			
Радиочастотные характеристики Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарт связи: IEEE 802.15.1.</li><li>• Диапазон частот: 2402–2480 МГц.</li><li>• Мощность передатчика: 6–20 дБм.</li></ul>			
Класс защиты от поражения эл. током	II			
Степень защиты от влаги	IP20			
Область применения	Бытовое			

## Инструкция по эксплуатации

### Приложение

1. Скачайте и установите приложение: просканируйте QR-код или введите в поиске магазина приложений «HOUSELIFE».



2. Зарегистрируйтесь или войдите в приложение при помощи номера мобильного телефона и кода верификации или аккаунта одной из социальных сетей.

## Добавление устройства

1. Установите лампочку в цоколь.
2. Чтобы сбросить ее настройки, включайте и выключайте ее с интервалом не более 10 секунд, пока лампочка не начнет быстро мигать.
3. В приложении в правом верхнем углу раздела «Дом» нажмите «+» и выберите лампу, которую хотите подключить к приложению.

### Примечания

- Процесс первого подключения может занимать несколько минут. Первое подключение осуществляется по Wi-Fi или Bluetooth.
- После подключения Вы можете контролировать лампу в любое время в любом месте вне зависимости от того, к какому Wi-Fi Вы подключены, а также через мобильный Интернет.

## Режимы

Перейдите в раздел «Устройства» в приложении и выберите умную лампу.

- **Свет:** регулируйте яркость и цветовую температуру белого света.
- **Цвет:** регулируйте цвет, яркость и интенсивность цветного света.
- **Сценарии:** настраивайте и сохраняйте режимы лампы на Ваш вкус для последующей настройки в одно касание.
- **Музыка:** лампа загорается в такт музыке, используя микрофон устройства, с которого включили режим.

## Создание группы

Если у Вас две и более умных ламп, нажмите 3 точки в верхнем правом углу приложения и создайте группу. Таким образом Вы сможете синхронизировать переключение цветов, яркости, режимов и т.д.

**Примечание:** в группе можно управлять только лампами одной модели.

## Профиль

- Количество пользователей, с которыми можно поделиться устройством, не ограничено. Пользователь должен быть зарегистрирован в приложении.
- Другим пользователям будут доступны устройства и их настройки, но не будут доступны группы устройств.
- После того, как Вы выключите лампу и снова включите ее, необходимо подключиться к Wi-Fi, который использовался при первом подключении, чтобы управлять лампой.
- Не располагайте лампы слишком близко друг к другу, поскольку это может привести к помехам в сигнале.

## Управление домом

Чтобы поделиться управлением домом:

1. Нажмите «Профиль» в правом нижнем углу.
2. Нажмите «Управление домом».
3. Нажмите на «Мой дом», введите название дома, выберите количество комнат или создайте свои, установите местонахождение и нажмите «Сохранить».
4. Нажмите на название созданного Вами дома.
5. В разделе «Участники дома» нажмите «Добавить участников» и выберите удобный способ.
6. После добавления участника присвойте ему роль и права.

Чтобы подключиться к управлению домом:

1. От владельца дома Вы получите сообщение с инструкцией и ключ
2. Скачайте приложение «Houself», зайдите в «Дом» — «Управление домом» — «Присоединиться к дому» и введите полученный ключ.
3. Теперь Вы являетесь участником дома.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Нинбо Юйсин Лайтин Ко., Лтд.

№1199, шоссе Мингуан, Цзяншань, р-н Иньчжоу, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd.

No.1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, The People's Republic of China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

FinePower