

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

- Модель: Видеокамера IP домашняя SCI-1.
- Сенсор: 1/2,7" Progressive CMOS, 2 Мп.
- Разрешение: 1920 x 1080.
- Ночная съемка: расстояние 10 м.
- Фокусное расстояние 2,8 мм.
- Поле обзора: 112° (горизонтальное), 58° (вертикальное), 131° (диагональное).
- Wi-Fi: 2.4 ГГц., IEEE 802.11 b/g/n, 50 м. на открытом пространстве.
- Приложение «Триколор Видеонаблюдение»: iOS, Android.
- Слот для карты формата microSD (до 256 Гб).

Установка карты памяти не является обязательным условием для работы камеры. В случае установки карты памяти она будет использоваться для дублирования облачного архива при условии подключения любого тарифа сервиса «Триколор Видеонаблюдение». В случае потери камерой связи с интернетом запись видео по движению будет производиться на карту памяти. После восстановления связи с интернетом видео с карты памяти загрузится в облачный архив.

По завершении загрузки видеозапись будет доступна для просмотра и скачивания. Использование карты памяти отдельно от облачного архива не предусмотрено.

- Встроенный микрофон и динамик.
- Кнопка сброса.
- Видео- и аудиозапись.
- Сжатие видео: H.264.
- Частота кадров: до 25/30 к/с.
- Цифровой зум 16x.
- Двусторонняя аудиосвязь.
- Питание DC 5 В, 1 А.
- Потребляемая мощность: < 3,1 Вт.
- Условия эксплуатации: от -10 до +45 °С.
- Относительная влажность: менее 95 %.
- Размеры: 66 x 33 x 109 мм.
- Вес: 102,7 г.

Управление уведомлениями

- Обнаружение движения.
- Обнаружение людей.
- Обнаружение звуков.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель:

Дахуа Технолоджи Ко. ЛТД. No.1199 Бин'ан Родд, Бинджианг Дистрикт, 310053, Ханчжоу, Китай.

Импортер: ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС».

Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 5, ком. 21.

Заказчик: ООО «Спутник Трейд».

Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А.

Предостережения

- Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям камеры.
- Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам.
- Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами. Если очистка необходима, возьмите чистую ткань, нанесите на нее небольшое количество этанола и аккуратно протрите матрицу. Если камера не будет использоваться в течение долгого времени, установите крышку объектива для защиты сенсора от пыли.
- Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как свет, например, солнца или лампы накаливания, так как это может вызвать фатальные повреждения камеры.

- Матрица может быть сожжена лазерным лучом, поэтому, когда используется любое лазерное оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы не подвергается воздействию лазерного луча.
 - Не устанавливайте камеру в помещении с повышенной влажностью и запыленностью, не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.
 - Чтобы избежать перегрева камеры, необходима хорошая вентиляция в помещении, где установлено устройство.
 - Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
 - Во время транспортировки камера должна находиться в оригинальной упаковке.
- Предназначена для онлайн-трансляции, записи и просмотра видео через интернет.

Безопасная утилизация:

Устройство подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. Обратитесь в ваш муниципальный орган власти, чтобы уточнить местные правила по утилизации.

Внимание!

Оборудование системы не является профессиональным оборудованием системы безопасности и управления. Сервис «Триколор Видеонаблюдение» не является профессиональным решением по обеспечению безопасности и не гарантирует безопасность, а также не гарантирует на длежащее и своевременное оповещение о наступлении событий.

Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь сданным руководством.

Устройство не предназначено для размещения на улице.

Информация по работе приложения «Триколор Видеонаблюдение» и Личного кабинета на сайте video.tricolor.tv.

Подробная информация о доступных услугах и контактах круглосуточной Службы поддержки клиентов Триколора размещена на сайте tricolor.tv.

Телефон горячей линии: 8 800 500-01-23

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства – 3 года со дня продажи. По истечении установленного срока службы исправное устройство пригодно для дальнейшего использования по прямому назначению.

Внимание! Не эксплуатируйте неисправное устройство! В случае обнаружения неисправности обратитесь к продавцу устройства. Прием оборудования для обмена/ремонта производится по месту покупки.

Гарантийный талон

Наименование и модель: Видеокамера IP домашняя SCI-1.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Наименование и организационно-правовая форма / Ф. И. О. продавца / адрес продавца

М. П., подпись продавца _____