

## **Руководство по эксплуатации**

### **Технические характеристики**

Модель: Видеокамера IP уличная SCO-1.

Сенсор: 1/2,7" Progressive CMOS, 2 Мп.

Разрешение: 1920 x 1080.

Ночная съемка: расстояние 30 м.

Фокусное расстояние 3,6 мм.

Поле обзора: 87,5° (горизонтальное), 47° (вертикальное), 103,8° (диагональное).

Степень защиты: IP67

### **Сетевые подключения**

Порт Ethernet: 1 шт., 100 Мбит/с.

Wi-Fi: 2.4 ГГц., IEEE 802.11 b/g/n, 50 м. на открытом пространстве.

Приложение «Триколор Видеонаблюдение»: iOS, Android.

### **Дополнительные интерфейсы**

- Слот для карты памяти формата microSD (до 128 Гб).

Установка карты памяти не является обязательным условием для работы камеры.

В случае установки карты памяти она будет использоваться для дублирования облачного архива при условии подключения любого тарифа сервиса «Триколор Видеонаблюдение». В случае потери камерой связи с интернетом запись видео по движению будет производиться на карту памяти. После восстановления связи с интернетом видео с карты памяти загрузится в облачный архив.

По завершении загрузки видеозапись будет доступна для просмотра и скачивания.

Использование карты памяти отдельно от облачного архива не предусмотрено.

- Кнопка сброса.

### **Видео- и аудиозапись**

Сжатие видео: H.264.

Частота кадров: до 25/30 к/с.

Цифровой зум 16x.

Встроенный микрофон.

### **Общие характеристики**

Питание: DC 12 В, 1 А.

Потребляемая мощность: < 4,8 Вт.

Условия эксплуатации: от -30 до +50 °С.

Относительная влажность: менее 95 %.

Размеры: 84,6 x 70,0 x 164,6 мм.

Вес: 260 г.

**Страна происхождения:** Китай.

### **Изготовитель:**

Дахуа Технолоджи Ко. ЛТД. No.1199 Бин'ан Род, Бинджианг Дистрикт, 310053, Ханчжоу, Китай.

Импортер: ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС». Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 5, ком. 21.

Заказчик: ООО «Спутник Трейд».

Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А.

### **Предостережения**

- Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям камеры.
- Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам.
- Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами. Если очистка необходима, возьмите чистую ткань, нанесите на нее небольшое количество этанола и аккуратно протрите матрицу. Если камера не будет использоваться в течение долгого времени, установите крышку объектива для защиты сенсора от пыли.
- Не направляйте объектив камеры на яркий свет, например, солнца или лампы накаливания, так как это может вызвать фатальные повреждения камеры.

- Матрица может быть сожжена лазерным лучом, поэтому, когда используется любое лазерное оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы не подвергается воздействию лазерного луча.
  - Не подвергайте камеру воздействию сильных электромагнитных помех.
  - Чтобы избежать накопления тепла, необходима хорошая вентиляция рабочей среды.
  - Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
  - Во время транспортировки камера должна находиться в оригинальной упаковке.
- Предназначена для онлайн-трансляции, записи и просмотра видео через интернет.

#### **Безопасная утилизация:**

Устройство подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. Обратитесь в ваш муниципальный орган власти, чтобы уточнить местные правила по утилизации.

#### **Внимание!**

Оборудование системы не является профессиональным оборудованием системы безопасности и управления. Сервис «Триколор Видеонаблюдение» не является профессиональным решением по обеспечению безопасности и не гарантирует безопасность, а также не гарантирует надлежащее и своевременное оповещение о наступлении событий.

Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь сданным руководством.

#### **Информация по работе приложения «Триколор Видеонаблюдение» и Личного кабинета на сайте [video.tricolor.tv](http://video.tricolor.tv).**

Подробная информация о доступных услугах и контактах круглосуточной Службы поддержки клиентов Триколора размещена на сайте [tricolor.tv](http://tricolor.tv).  
Телефон горячей линии: 8 800 500-01-23

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона.  
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства – 3 года со дня продажи. По истечении установленного срока службы исправное устройство пригодно для дальнейшего использования по прямому назначению.

**Внимание!** Не эксплуатируйте неисправное устройство! В случае обнаружения неисправности обратитесь к продавцу устройства. Прием оборудования для обмена/ремонта производится по месту покупки.

#### **Гарантийный талон**

Наименование и модель: Видеокамера IP уличная SCO-1.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование и организационно-правовая форма / Ф. И. О. продавца / адрес продавца

---

М. П., подпись продавца \_\_\_\_\_